

А Огляд панельного забезпечення

- Світлодіодна панель статусу
- Апаратні кнопки вибору порту
- Апаратні кнопки вибору режиму
- Порти audio
- Периферійний порт USB 3.1 Gen 1
- Порт DCC (Контроль шлейфного з'єднання)
- Вибір портів консолі
- Секція портів KVM
- Гніздо живлення
- Перемикач DCC

В Установлення

- Підключіть клавіатуру і мишу USB до портів консолі USB на задній панелі пристрою.
- Підключіть монітор (-и) до портів консолі HDMI на задній панелі пристрою та увімкніть живлення моніторів.
- Підключіть мікрофон і динаміки до гнізд мікрофона і динаміка комутатора на передній панелі пристрою. Для роботи щод підключення потрібні аудіокабелі на стороні центрального процесора.
- Підключіть мікрофон і динаміки до портів аудіо консолі на задній панелі пристрою. Мікрофон і динаміки, підключені до передньої панелі, мають пріоритет над тими, які підключені до задньої панелі.
- За допомогою кабелю DisplayPort під'єднайте з'єднувач DisplayPort до доступного роз'єму DisplayPort А секції портів KVM комутатора (CPU 1, CPU 2 тощо), а потім під'єднайте кабель USB 3.0 і кабелі мікрофона/динаміка

Switch CS1964 USB3.0 4K DisplayPort Triplo Ecra KVMPTM de 4-Portas
--

А Análise do hardware

- Panel de estado LED
- Botões de seleção de porta
- Botão de seleção de modo
- Portas de áudio
- Porta de periféricos USB 3.1 de 1ª geração
- Porta DCC (Controlo de Ligação em Cadeia)
- Seção de portas de consola
- Seção de portas KVM
- Tomada de alimentação
- Interruptor DCC

В Instalação

- Ligue o seu teclado e rato USB às portas de consola USB no painel traseiro da unidade.
- Ligue o(s) monitor(es) à porta de consola HDMI no painel traseiro da unidade e ligue a energia dos monitores.
- Ligue o seu microfone e altifalantes às tomadas de consola para microfone e altifalantes no painel frontal da unidade. Para que esta ligação funcione, é necessário utilizar cabos de áudio no lado do CPU.
- Ligue o seu microfone e altifalantes às portas de áudio da consola no painel traseiro da unidade. O microfone e altifalantes ligados ao painel frontal têm prioridade sobre os ligados ao painel traseiro.
- Se o cabo DisplayPort, ligue o conector DisplayPort a uma tomada DisplayPort da disponível na secção de portas KVM do computador(CPU 1, CPU 2, etc.) e, em

CS1964 4-Bağlantı Noktalı USB3.0 4K DisplayPort Üçlü Ekran KVMPTM Svici

А Donanım İncelemesi

- LED Durum Paneli
- Port seçim düğmeleri
- Mod Seçme Düğmesi
- Ses Portları
- USB 3.1 Gen 1 Çevrebirim Bağlantı Noktası
- DCC Bağlantı Noktası (Papatyla Zinciri Kontrolü)
- Konsol Bağlantı Noktaları Bölümü
- KVM portu bölümü
- Güç jaki
- DCC Anahtar

В Kurulum

- USB klavyenizi ve USB farenizi, ünitenin arka panelinde bulunan USB konsolu bağlantı noktalarına takın.
- Monitör(ler)inizi ünitenin arka panelinde bulunan HDMI konsol bağlantı noktalarına takın ve monitör(ler)in güçlerini açın.
- Mikrofonunuzu ve hoparlörlerinizi, ünitenin ön panelinde bulunan konsol mikrofonuna ve hoparlör jaklarına takın. Bu bağlantının çalışması için CPU tarafında ses kabloları gerekir.
- Mikrofonunuzu ve hoparlörlerini ünitenin arka panelinde bulunan ses konsolu bağlantı noktalarına takın. Ön panelde takılı mikrofon ve hoparlörler arka panelde takılı olanlara göre öncelikle sahiptir.
- DisplayPort kabloşunu kullanarak DisplayPort konektörünü, switch'in KVM portları bölümünde(CPU 1, CPU 2, vb.) mevcut bir DisplayPort a soktuktan ardından

Trójmonitоровy, 4-portowy przełącznik USB3.0 4K DisplayPort KVMPTM CS1964

А Opis urządzenia

- Panel diod LED stanu
- Przyciski wyboru portu
- Przyciski wyboru trybu
- Porty audio
- Port urządzeń peryferyjnych USB 3.1 Gen 1
- Port DCC (ang. sterowanie lancuchowe)
- Sekcja portów konsoli
- Sekcja portu KVM
- Gniazdo zasilania
- Przełącznik DCC

В Instalacja

- Podłącz klawiaturę USB i mysz USB do portów konsoli USB znajdujących się na tylnym panelu urządzenia.
- Podłącz monitor(y) do portów konsoli HDMI znajdujących się na tylnym panelu urządzenia i włącz monitor(y).
- Podłącz mikrofon i głośniki do gniazd mikrofonu i głośników konsoli znajdujących się na przednim panelu urządzenia. Aby połączenie działało, po stronie CPU wymagane jest użycie kabli audio.
- Podłącz mikrofon i głośniki do portów konsoli audio znajdujących się na tylnym panelu urządzenia. Mikrofon i głośniki podłączone do panelu przedniego mają pierwszeństwo przed podłączonymi do panelu tylnego.
- Połącz przewodem DisplayPort złącze DisplayPort z dostępnym gniazdem DisplayPort A na panelu złączy przełącznika KVM (CPU 1, CPU 2 itp.), a następnie podłącz

Comutator KVMPTM CS1964 cu 4 porturi USB3.0 4K Ecran triplu DisplayPort

А Презентаре generală hardware

- Panou de stare LED
- Butoane de selectare a portului
- butoane de selectare a modului
- Mufe audio
- Porturi periferice USB 3.1 Gen 1
- Port DCC (control conectare în cascadă)
- sectiune porturi consola
- Sectiune porturi KVM
- Mufa de alimentare
- Comutator DCC

В Instalare

- Conectați tastatura USB și mouse-ul USB la porturile consolei USB situate pe panoul din spate al unității.
- Conectați monitorul (monitoarele) la porturile consolei HDMI situate pe panoul din spate al unității și porniți monitorul(monitoarele).
- Conectați microfonul și difuzoarele în mufele audio pentru microfon și difuzoare de pe panoul frontal al unității. Pentru funcționarea acestei conexiuni sunt necesare cabluri audio pe partea CPU.
- Conectați microfonul și difuzoarele la porturile audio ale consolei situate pe panoul din spate al unității. Microfonul și difuzoarele conectate la panoul frontal au prioritate față de cele conectate la panoul din spate.
- Utilizând cablul DisplayPort, conectați conectorul DisplayPort la orice mufă DisplayPort A de pe secțiunea porturilor KVM a comutatorului (CPU 1, CPU 2, etc.) și apoi conectați cablul USB 3.0 la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.
- Porniți calculatoroale.

CS1964 4-ポート USB3.0 ハブ搭載 4K 対応 DisplayPort トリプルディスプレイ KVMPTM スイッチ

А 製品各部位名

- LED ステータスパネル
- ポート選択ボタン
- モード選択ボタン
- オーディオポート
- USB 3.1 Gen 1 周辺機器ポート
- DCC ポート(デジチェーン制御)
- コンソールポートセクション
- KVM ポートセクション
- 電源ジャック
- DCC スイッチ

В 設置

- 本製品のリアパネルにある USB コンソールポートに USB キーボード・USB マウスを接続してください。
- 本製品のリアパネルにある HDMI コンソールポートにモニターを接続し、モニターの電源を ON にしてください。
- 本製品のフロントパネルにあるコンソールマイク・スピーカーのジャックに、マイク・スピーカーを接続してください。接続には、CPU 側にオーディオケーブルが必要となります。
- 本製品のリアパネルにあるオーディオコンソールポートにマイク、スピーカーを接続してください。フロントパネルに接続されたマイク・スピーカーは、リアパネルに接続されたものに優先的に使用されます。
- DisplayPort ケーブルを使用して、DisplayPort コネクタを、スイッチの KVM ポートセクション (CPU 1、CPU 2 など) の空き DisplayPort A ソケットに接続し、

CS1964 4-포트 USB3.0 4K DisplayPort 트리플 디스플레이 KVMPTM 스위치
--

А 하드웨어 개요

- LED 상태 패널
- 포트 선택 푸시 버튼
- 모드 선택 푸시 버튼
- 오디오 포트
- USB 3.1 Gen 1 주변장치 포트
- DCC 포트 (타이저 체인 제어)
- 콘솔 포트 구역
- KVM 포트 구역
- 전원 잭
- DCC 스위치

В 설치

- 장치의 후면 패널에 있는 USB 콘솔 포트에 USB 키보드와 USB 마우스를 연결하십시오.
- 모니터를 장치 후면 패널에 있는 HDMI 콘솔 포트에 연결한 다음 모니터를 켭니다.
- 장치 전면 패널에 있는 콘솔 마이크 잭과 스피커 오디오 잭에 마이크와 스피커를 연결합니다. 이렇게 연결하면 CPU 측에 오디오 케이블이 필요합니다.
- 마이크와 스피커를 장치 후면 패널에 있는 콘솔 오디오 포트에 연결합니다.
- 이렇게 연결된 마이크와 스피커가 후면 패널에 연결된 마이크와 스피커보다 우선순위가 높습니다.
- DisplayPort 케이블을 사용하여, 스위치 (CPU1, CPU2 등) 의 KVM 포트 섹션상의 이용 가능 DisplayPort A 소켓으로 DisplayPort 커넥터를 연결한 뒤,

CS1964 4-端口 USB3.0 4K DisplayPort 三显示 KVMPTM 切换器
--

А 硬件概述

- LED 状态面板
- 连接端口选择按键
- 模式选择按键
- 音频端口
- USB 3.1 Gen 1 外围设备连接端口
- DCC 连接端口 (菊式串接控制)
- 控制端连接端口区域
- 电脑连接端口区
- 电源插孔
- DCC 开关

В 安装

- 请将 USB 键盘及鼠标，插入 KVM 切换器后方的 USB 控制端连接端口。
- 将控制端屏幕连接至位于 KVM 切换器后方面板的 HDMI 的控制端连接端口，并且开启显示器电源。
- 将麦克风和扬声器使用设备前面板上的控制端麦克风 and 扬声器插孔。为了此连接能够工作，CPU 端需使用音频线。
- 将麦克风和扬声器分别插入设备后面板上的音频控制端连接端口。前面板上插入的麦克风和扬声器优先于后面板上插入的麦克风和扬声器。

CS1964 4-埠 USB3.0 4K DisplayPort 三螢幕 KVMPTM 多電腦切換器
--

А 硬體檢視

- LED 切埠狀態面板
- 電腦連接埠選擇按鍵
- 切埠模式選擇按鍵
- 音訊插孔
- USB 3.1 Gen 1 週邊設備連接埠
- DCC 菊鍵串連接埠
- 控制端連接埠區
- 電腦連接埠區
- 電源插孔
- DCC 開關

В 安裝

- 將 USB 鍵盤及滑鼠，連接至 KVM 多電腦切換器背面的 USB 控制端連接埠。
- 將螢幕連接至 KVM 多電腦切換器背面的 HDMI 控制端連接埠後，再開啟螢幕電源。
- 為了使音訊功能能夠正常運作，PC 端需接上音訊線材。請將麥克風和喇叭分別連接至 KVM 多電腦切換器前面的麥克風和喇叭插孔。
- 將麥克風和喇叭分別連接至 KVM 多電腦切換器背面的控制端音訊連接埠。相較於背面所接的麥克風和喇叭，前面所接的麥克風和喇叭擁有優先使用權。

до відповідних портів. За допомогою іншого кабелю DisplayPort під'єднайте з'єднувач кабелів DisplayPort до роз'єму DisplayPort B в тій самій секції портів KVM комутатора. Повторіть цей крок для роз'єму DisplayPort C. На іншому кінці кабелів під'єднайте кабелі мікрофона/динаміка, кабелі USB 3.0 до відповідних портів на комп'ютері. Повторіть цей крок для кожної комп'ютерної системи з трьома екранами, яку ви встановлюєте.

- Опційно) З'єднайте свої периферійні пристрої USB з передніми або задніми периферійними портами USB 3.1 Gen 1.
- Підключіть адаптер живлення з комплекту перемикача до джерела змінного струму, а потім підключіть кабель адаптера живлення до гнізда живлення перемикача.
- Увімкніть живлення комп'ютерів.

Робота

Перемикач порту вручну

- натисніть апаратну кнопку вибору порту, яка відповідає комп'ютеру; або
- натисніть апаратну кнопку режиму один раз (пиктограмі режиму б'лимають) і потім натисніть апаратну кнопку вибору порту, яка відповідає комп'ютеру. Усі три пиктограми портів загоряться.

Перемикачн Ярпиком

Усі перемикачі портів ярпиком ініціюються подвійним натисканням клавіші [Scroll Lock]. У таблиці нижче описано дії, які виконує кожна комбінація.

seguida, ligue o cabo USB 3.0 e os cabos do microfone/altifalante às portas respetivas. Utilizando outro cabo DisplayPort, ligue o conector do cabo DisplayPort à tomada DisplayPort B na mesma secção de portas KVM do computador. Repita este passo para a tomada DisplayPort C. Na outra extremidade dos cabos, ligue os cabos do microfone/altifalante, DisplayPort e USB 3.0 às portas respetivas do computador. Repita este passo para cada sistema de PC com ecrã triple que instale.

(Opțional) Lige o seus periféricos USB às portas de periféricos USB 3.1 Gen 1 nos painéis frontal e traseiro.

Ligue o transformador fornecido com o computador a uma fonte de alimentação AC e ligue o cabo de alimentação do transformador à tomada de alimentação do computador.

Ligue a alimentação dos computadores.

Операção

Comutação de portas manual

Para efetuar a comutação completa (áudio, KVMe USB) para um computador:

- pressionar o botão de seleção de porta que corresponde a esse computador; ou
- pressionar uma vez o botão de Modo (o ícone de Modo irá piscar), e, em seguida, pressionar o botão de seleção de porta que corresponde a esse computador. Os três ícones das portas irão acender.

Comutação por tecla de atalho

Todas as comutações de porta são executadas pressionando a tecla Scroll Lock duas vezes. A tabela seguinte descreve as ações executadas por cada combinação de teclas.

USB 3.0 kabloşunu, mikrofon / hoparlör kablolarını ilgili portlara takın. Başka bir DisplayPort kablosu kullanarak DisplayPort kablo konektörünü, switch'in aynı KVM portları bölümündeki DisplayPort soketi Bye takın. DisplayPort C soketi için bu adımı tekrar edin. Kabloların diğer uçundaki mikrofon / hoparlör, DisplayPort ve USB 3.0 kablolarını bilgisayarındaki ilgili portlara takın. Bu adımı, kurduğunuz her üç ekranlı bilgisayar sistemi için tekrarlayın.

(İsteğe bağlı) USB çevre birimlerinizi, ön veya arka USB 3.1 Gen1 Çevre Birimi Portlarına takın.

Anahatımızla birlikte gelen güç adaptörünü bir AC güç kaynağına takın, ardından güç adaptörü kabloşunu anahtarın güc jakinä takın.

Bilgisayarları açın.

Çalıştırma

Manuel Bağlantı Noktası Değiştirme

Bir bilgisayara tam odaklanmayı (ses, KVM ve USB) getirmek için:
• Bu bilgisayara karşılık gelen bağlantı noktası seçimi düğmesine basın; veya
• Mode düğmesine bir kez basın (Mod simgesi yanıp söner) ve ardından bu bilgisayara karşılık gelen bağlantı noktası seçimi düğmesine basın. Her üç bağlantı noktası simgesi de yanar.

Kısayol Tuşu Değiştirme

Tüm kısayol tuşu bağlantıları noktası anahtarları, [Scroll Lock] tuşuna iki kez dokunarak başlar. Aşağıdaki tabloda her kombinasyonun gerçekleştirdiği eylemler açıklanmaktadır.

przewód USB 3.0 i przewody mikrofonu/głośnika do odpowiednich złączy. Połącz drugim przewodem DisplayPort złącze DisplayPort z gniazdem DisplayPort B na tym samym panelu złączy przełącznika KVM. Powtórz ten krok dla gniazda DisplayPort C. Na drugim zakończeniu przewodów podłącz przewody mikrofonu/głośnika, DisplayPort i USB 3.0 do odpowiednich złączy komputera. Powtórz ten krok dla każdego instalowanego systemu komputerowego w konfiguracji z trzema ekranami.

(Opcjonalnie) Podłącz urządzenia peryferyjne USB do przednich lub tylnych portów USB 3.1 Gen 1 dla urządzeń peryferyjnych.

Podłącz zasilacz dołączony do przełącznika do źródła zasilania sieciowego, a następnie podłącz kabel zasilacza do gniazda zasilania przełącznika.

Włącz komputer.

Obsługa

Ręczne przełączanie portów

Aby zapewnić pełną obsługę komputera (dźwięk, KVM i USB) wykonaj jedną z następujących czynności:

Naciśnij przycisk wyboru portu, który odpowiada danemu komputerowi; lub

Naciśnij jednocześnie przycisk trybu (migającą ikonę trybu), a następnie naciśnij przycisk wyboru portu odpowiadający danemu komputerowi. Świecą się wszystkie trzy ikony portów.

Przełączanie klawiszami skrótów

Przełączanie portów klawiszami skrótów rozpoczyna się od dwukrotnego naciśnięcia klawisza Scroll Lock. Poniższa tabela opisuje działania przypisane do każdej kombinacji.

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

Operare

Comutare manuală a porturilor

Pentru a efectua focalizarea completă (audio, KVM i USB) către un computer, fie

• Apasați butonul de selectare a portului care corespunde computerului respectiv, fie

• Apasați o dată butonul de selectare a modului (pictograma Mod clipeșc) și apoi apăsați butonul de selectare a portului care corespunde computerului respectiv. Toate cele trei pictograme de port se aprind.

etc.), apoi conectati cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

操作方法

手動によるポート切替

ホットキー（オーディオ、KVM 操作、および USB）を切り替えるには、

1. ホットキーを同時にコンピューターに対応するポート選択ボタンを押すか、

・ 1 回ホットキーを 1 回押してから（モードアイコンが点滅）、切替先となるコンピューターに対応するポート選択ボタンを押してください。3 つあるポートアイコン全てが点灯します。

USB 3.0 ケーブル、マイク / スピーカーケーブルを、対応する各ポートに接続します。別の DisplayPort ケーブルを使用して、スイッチの同じ KVM ポートセクションにある DisplayPort ソケット B に、DisplayPort ケーブルコネクタを接続します。DisplayPort ソケット C でのこの手順を繰り返します。ケーブルのもう一端にあるマイク / スピーカー、DisplayPort および USB 3.0 ケーブルをコンピューターのそれぞれに対応するポートに接続します。設置したい各トリプルスクリーン PC システムで、この手順を繰り返します。

オプション) フロントまたはリアの USB 3.1 Gen1 周辺機器ポートに、USB 周辺機器を接続します。

本製品に同梱されている電源アダプターを AC 電源コンセントに接続してから、電源アダプターのケーブルを本製品の電源ジャックに接続してください。

コンピューターの電源を ON にしてください。

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.

(Opțional) Conectați perifericele USB în porturile periferice USB 3.1 Gen 1 din partea din față sau din spate.

Conectați adaptorul de alimentare la o sursă de alimentare c.a., apoi conectați cablul adaptorului de alimentare la mufa de alimentare a unității.

Porniți calculatoroale.

etc.), apoi conectați cablul USB 3.0, cablurile de microfon / difuzor în porturile lor corespunzătoare. Utilizând un alt cablu DisplayPort, conectați conectorul cablului DisplayPort în mufa DisplayPort B din aceeași secțiune a porturilor KVM a comutatorului. Repetați acest pas pentru mufa C DisplayPort. La celălalt capăt al cablurilor, conectați cablurile pentru microfon/difuzor, DisplayPort și USB 3.0 în porturile lor respective de pe computer. Repetați acest pas pentru fiecare sistem PC cu ecran triplu pe care îl instalați.