

VC840


HDMI转3G/HD/SD-SDI视频转换器

- VC840 HDMI转3G/HD/SD-SDI视频转换器提供高分辨率信号实时转换。将HDMI信号转换成100%的SDI数字信号，并确保在传输过程中不会损耗音频和视频信号。VC840提供2个低抖动SDI输出供双屏幕显示使用。VC840适用于任何监控广播实时转换信号的环境。



产品特性

- 将HDMI输入信号实时转换成3G/HD/SD-SDI格式，避免传输过程中损耗音频和视频信号
- 支持额外的模拟立体声音频和同轴数字音频
- 支持HDMI(深色)技术
- LED指示灯显示电源和信号状态
- 支持SDI距离(RG6格式)远达90m(3G-SDI), 150m(HD-SDI)或300m(SD-SDI)
- 支持SDI格式:
 - SD-SDI (SMPTE 259M, 高达360Mbps)
 - HD-SDI (SMPTE 292M, 296M, 高达1.485Gbps)
 - 3G-SDI (SMPTE 424M, 425M level A, 高达3.0Gbps)
- 支持视频格式:
 - 525i@59.96, 625i@50
 - 720p@50/59.94/60
 - 1080i@50/59.94/60
 - 1080p@23.97/24/25/29.97/30/50/59.94/60
 - 2048 x 1080
- 支持8声道@48kHz速率
- 提供2个低抖动SDI输出供双屏幕显示使用
- 自动侦测3G/HD/SD-SDI信号
- SDI信号重整能在串接上传输更远的距离
- 电源插孔锁设计可防止脱落
- 提供可选择的EDID设定和EDID学习模式



产品规格

功能		VC840	
接口	输入	HDMI输入 1 x HDMI Type A 母头 (黑)	
	输出	SDI输出 2 x BNC (金)	
		音频	模拟 2 x RCA (红/白)
			数字 1 x RCA (黄)
电源	1 x DC插孔		
按键开关	EDID模式	2 x 指拨开关	
LED指示灯	电源	1 (红)	
	信号	1 (绿)	
耗电量		DC5V, 3.5W	
作业环境	操作温度	0-40°C	
	储存温度	-20~60°C	
	湿度	20~90% RH, 无凝结	
机体属性	外壳	金属	
	重量	0.29 kg	
	尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.22 x 10.70 x 3.04 cm	

