

# CL5208L/CL5216L

## 8/16端口PS/2 抽拉式LCD KVM 多电脑切换器

CL5208L / CL5216L LCD KVM 多电脑切换器整合15" LCD显示器和鼠标触摸板于1U抽拉式机架空间内。一台CL5208L或CL5216L可分别控管8或16台服务器；另外，通过菊链串接，单一KVM控制端可控管多达512台服务器。提供企业一套扩充性强又省空间的KVM管理方案。



### 功能特性

- 抽拉式机身设计- 整合15" LCD显示器与KVM控制端切换器于单一抽拉式1U机架空间内
- LCD模块可展开至115度，以提供舒适的检视角度
- 双控制端(机身本体与一组后方外接式控制端)- 允许两位用户同步检视系统
- 通过菊链的方式额外串接31台设备，最多可管理达512台服务器
- 简易操作- 通过热键和鼠标点选OSD菜单即可切换服务器
- 自动巡检选则的电脑功能
- 广播功能- 安装时，在所有选择的多台服务器上同时执行作业，例如软件安装与更新，以及系统关机
- 双层密码安全保护- 仅授权用户可检视及监控服务器，最多允许4位用户与1位管理人员，其可各自独立设定数据
- LCD 显示器DDC模拟功能- 自动调整联机电脑的VGA设定，以达到最佳化的影像输出质量
- 支持热插拔- 不需关闭电源就能增加或移除电脑
- 支持固件更新
- 支持跨平台
  - \*Windows: 2000 或以上
  - \*Linux: Redhat 6.0 and higher / Mandrake- Mandriva 9.0 或以上
  - \*SUSE 8.2或以上
  - \*FreeBSD: 3.51或以上
  - \*Netware: 5.0或以上
  - \*OS/2: 2.0或以上
  - \*AIX: 4.3
  - \*DOS: 6.2或以上
- 支持多国语言- 中文 英语 德语 法语 西班牙语日语 韩语
- 内含标准机架安装套件- 另有简便机架安装套件(选购)

### 产品规格

功能		CL5208L	CL5216L	
电脑连接数	直接	8	16	
	最多	504 (通过菊链串连)	512 (通过菊链串连)	
控制端连接数		1		
连接端口选择		OSD:键盘热键, 面板按钮		
连接头	第二控制端	键盘	1 x 6 pin mini-DIN 母头(紫)	
		显示器	1 x HDB-15 母头(蓝)	
		鼠标	1 x 6 pin mini-DIN 母头(绿)	
	电脑连接端口		8 X SPHD-15 母头	16 x SPHD-15 母头
	菊链串接端口		1 x DB-25 公头	
	固件升级		1x RJ-11母头	
	电源		1 x 3插交流电源孔	
按键开关	重启 电源		1 x 半嵌式按键	1 x 半嵌式按键
			1 x 翘板开关	
	F/W升级		1 x 滑动开关	
	LCD调整		4 X 按键	
	端口选择		8 X 按键	16 x 按键
LED指示灯	上线		8 (橘)	16 (橘)
	已选择		8 (绿)	16(绿)
	电源		1 x 蓝	
	Lock	Num	1 x 绿	
		Caps	1 x 绿	
Scroll		1 x 绿		
模拟方式	键盘/鼠标		PS/2	
视频分辨率		1024 x 768 @ 75 Hz; DDC2B		
扫描区间 (OSD选择)		1 - 255 秒		
额定I/P		100- 240V AC; 50/60Hz; 1A		
耗电量		120V, 21W; 230V, 30W		
操作环境	操作温度		0 - 40°C	
	储存温度		-20 - 60°C	
	湿度		0 - 80% RH无凝结	
整体特性	外壳		金属	
	重量		12.6 kg	
	尺寸 (长x宽x高)		63.4 x 48 x 4.4 cm	

\* 上述规格与图像仅供参考，宏正自动科技保留修改之权利